

LOOP SARGIMI İLE İLGİLİ NOTLAR:

- Loop sarım yeri için zemin 5cm derinliğinde ve 5mm kalınlıkta şekilde gösterildiği gibi kesilmelidir.
- Loop sargı teli 1 veya 1.5mm² çapında tek damar NYA kablodur.
- Loop sarımına başlarken ilk kablo ucu dışarıda bağlantı için 3m paylı bırakılır.
- Loop sarım sayısı 4 sipirdir. (Kablo kesilen zeminde 4 tur döndürülür).
- Sargı sarılırken kabloların dış kılıfının soyulmamasına ve kablonun kırılmamasına dikkat edilmelidir.
- Sarım bittikten sonra son kablo ucu ilk kablo ucunun yanından dışarıya çıkarılır ve 3m bağlantı payı bırakılır.
- Loop sarımı bittikten sonra dışta kalan paylı sargı uçları birbiri etrafında döndürülerek sarmal şekilde spiral içine sokularak bazanın ortasından çıkacak şekilde bazaya sokulur.
- Sargı uçları multimetre ile ölçülerek devrenin tamamladığı kontrol edilir.
- Loop sargısının üstü kapatılarak sargının zarar görmesi engellenir.

Loop sargısı için zeminin kesilme şekli:

